| 盤名称 | 電気方式 | | | | | | | | 付属機器 | | | | | | | |

盤名称 / 盤形状 / 幹線番号	電気方式 / 主開閉器 / 結線番号 / 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)	付属機器	備考
							リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
(1階図書)								
図(灯)(動)1-1	屋内自立型							
	EX1	101	50/20	誘導灯	60			
	EX2	102	50/20	誘導灯	111			
	EX3	103	50/20	予備				
	W 暖ヒーター	100/200	3P E50/50	ATM				
1φ−3W	DO1	100	50/20	非常照明	−			
L20 MCCB 3P 225/225	SP		50/	スペース				
EM-CET150	101	100	E50/20	北面ブラケット	128	○	○×7 ○	RL26
	102	100	50/20	換気扇、ロスナイ	1,056			
	103	100	50/20	自動ドア	100			
	104	100	50/20	返却時計他電源	1,000			
	105	100	E50/20	庭園灯	111	○		RL24
	106	100	E50/30	公用車駐車場分電盤	2,900			
	107	100	E50/30	駐輪場分電盤	2,900	○		RL27
	108	100	50/20	誘導灯	2,000			
	109	100	E50/20	入口付近照明	960	○×2		RL20,21
	110	100	50/20	人荷ＥＶ制御盤	1,000			
	111	100	50/20	予備				
	112	100	50/20	予備				
	201	200	50/20	事務室,機械室照明	1,022			
	202	200	50/20	書庫,集会室照明	1,242			
	203	200	50/20	児童図書ｺｰﾅｰ他照明	2,432	○×7		RL01~07
	204	200	50/20	開架図書ｺｰﾅｰ他照明	2,688	○×6		RL08~13
	205	200	50/20	参考・郷土資料他照明	1,344	○×3		RL14~16
	206	200	50/20	一般図書ｺｰﾅｰ他照明	2,700	○×2		RL17,18
	207	200	50/20	一般図書ｺｰﾅｰ他照明	2,700	○		RL19
	208	200	E50/20	外灯	225	○×4		RL22~24,28
	209	200	50/20	予備				
	SP		50/	スペース				
	301	100	50/20	書庫,機械室ｺﾝｾﾝﾄ	300			
	302	100	50/20	事務室ｺﾝｾﾝﾄ	450			
	303	100	50/20	事務室ｺﾝｾﾝﾄ	700			
	304	100	E50/20	事務室ｺﾝｾﾝﾄ	1,500			WHE-2
	305	100	50/20	書庫ｺﾝｾﾝﾄ	400			
	306	100	50/20	集会室ｺﾝｾﾝﾄ	400			
	307	100	50/20	階段室5ｺﾝｾﾝﾄ	200			
	308	100	50/20	休憩室ｺﾝｾﾝﾄ	100			
	309	100	50/20	おはなしｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	300			
	310	100	50/20	カウンターコンセント	200			
	311	100	50/20	児童図書ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	300			
	312	100	50/20	返却室他コンセント	100			
	313	100	50/20	参考・郷土資料ｺﾝｾﾝﾄ	300			
	314	100	50/20	一般図書ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	300			
	315	100	50/20	集会室カットリレー	200			
	316	100	50/20	端子盤コンセント	50			
	317	100	E50/20	事務室手洗い温水器	600			
	318	100	E50/20	事務室温水器	1,500			
	319	100	50/20	コピー用コンセント	1,500			
	320	100	50/20	事務室ｱﾄﾞﾐﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ	1,500			
	321	100	50/20	ｲﾝﾌｫｰﾏｯﾄ用コンセント	1,000			
	322	100	50/20	EVピットコンセント	200			
	323	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源	100			
	324	100	50/20	ｼｬｯﾀｰ電源	100			
	401	200	50/20	空調室内機	870			
	402	200	50/20	空調室内機	1,800			
	403	200	E50/20	予備				
	404	200	50/20	予備				
45,578VA								

盤名称 / 盤形状 / 幹線番号	電気方式 / 主開閉器 / 結線番号 / 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)	付属機器	備考
							リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
1φ−3W	1φ−3W	G301	100	50/20	ｷｽﾀ他ｺﾝｾﾝﾄ	700		
L13 MCCB 3P 50/30	L13 MCCB 3P 50/30	G302	100	50/20	自動貸出機他ｺﾝｾﾝﾄ	700		
EM-CET14	EM-CET14	G303	100	50/20	視聴覚ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	700		
		G304	100	50/20	視聴覚ｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ	700		
		G305	100	50/20	LAN接続面	1000		
		G306	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L01	100	50/20	誘導灯	60		
L11 MCCB 3P 50/30	L11 MCCB 3P 50/30	L02	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET14	EM-CET14	L03	100	50/20	予備			
		L04	100	50/20	予備			
		L05	100	50/20	予備			
		L06	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L07	100	50/20	誘導灯	60		
L12 MCCB 3P 225/225	L12 MCCB 3P 225/225	L08	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET150	EM-CET150	L09	100	50/20	予備			
		L10	100	50/20	予備			
		L11	100	50/20	予備			
		L12	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L13	100	50/20	誘導灯	60		
L21 MCCB 3P 225/225	L21 MCCB 3P 225/225	L14	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET150	EM-CET150	L15	100	50/20	予備			
		L16	100	50/20	予備			
		L17	100	50/20	予備			
		L18	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L19	100	50/20	誘導灯	60		
L22 MCCB 3P 225/225	L22 MCCB 3P 225/225	L20	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET150	EM-CET150	L21	100	50/20	予備			
		L22	100	50/20	予備			
		L23	100	50/20	予備			
		L24	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L25	100	50/20	誘導灯	60		
L23 MCCB 3P 225/225	L23 MCCB 3P 225/225	L26	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET150	EM-CET150	L27	100	50/20	予備			
		L28	100	50/20	予備			
		L29	100	50/20	予備			
		L30	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L31	100	50/20	誘導灯	60		
L24 MCCB 3P 225/225	L24 MCCB 3P 225/225	L32	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET150	EM-CET150	L33	100	50/20	予備			
		L34	100	50/20	予備			
		L35	100	50/20	予備			
		L36	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
1φ−3W	1φ−3W	L37	100	50/20	誘導灯	60		
L25 MCCB 3P 225/225	L25 MCCB 3P 225/225	L38	100	50/20	誘導灯	111		
EM-CET150	EM-CET150	L39	100	50/20	予備			
		L40	100	50/20	予備			
		L41	100	50/20	予備			
		L42	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
15,850VA								

盤名称 / 盤形状 / 幹線番号	電気方式 / 主開閉器 / 結線番号 / 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)	付属機器	備考
							リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
(2階支所)								
支(灯)2-1	屋内自立型							
	EX1	101	50/20	誘導灯	160			
1φ−3W	L32-1	101	200/100	3P50/30	支(灯)2−3	3,900		
L32 MCCB 3P 400/300	L32-2	102	200/100	3P100/100	支(灯)2−4	15,000		
EM-CET200	DO1	100	50/20	非常照明	−			
	SP		50/	スペース				
	SP		50/	スペース				
	52,523VA							
1φ−3W	G301	100	50/20	LAN端子盤(東)	1,000			
L31 MCCB 3P 50/30	G302	100	50/20	緊急連絡設備	100			
EM-CET14	G303	100	50/20	LAN端子盤(西)	100			
	G304	100	50/20	防災無線	100			
	SP		50/	スペース				
	SP		50/	スペース				
	3,100VA							
(2階水道局)								
支(灯)2-2	屋内自立型							
1φ−3W	DO1	100	50/20	非常照明	−			
L41 MCCB 3P 50/40	SP		50/	スペース				
EM-CET14	101	100	E50/20	換気扇、ロスナイ	481			
	102	100	50/20	予備				
	201	200	50/20	事務室照明	876	○×3 ○ ○		RW01~03
	202	200	50/20	倉庫他照明	228			
	203	200	50/20	予備				
	SP		50/	スペース				
	401	200	50/20	空調室内機	480			
	402	200	50/20	予備				
	SP		50/	スペース				
	5,715VA							

盤名称 / 盤形状 / 幹線番号	電気方式 / 主開閉器 / 結線番号 / 合計容量	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)	付属機器	備考
							リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
(2階支所)								
支(灯)2-3	屋内壁掛型							
1φ−3W	301	100	50/20	会議室コンセント	300			
L14 MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室コンセント	350			
EM-CE5.5-4C	303	100	50/20	事務室コンセント	700			
(支(灯)2-1より)	304	100	50/20	事務室コンセント	700			
	305	100	50/20	事務室コンセント	350			
	306	100	50/20	事務室コンセント	300			
	307	100	50/20	事務室コンセント	200			
	308	100	50/20	事務室コンセント	300			
支(灯)2-4	屋内壁掛型							
1φ−3W	301	100	50/20	水道局事務所ｺﾝｾﾝﾄ	700			
L15 MCCB 3P 100/100	302	100	50/20	水道局事務所ｺﾝｾﾝﾄ	350			
EM-CET38	303	100	50/20	水道局事務所ｺﾝｾﾝﾄ	200			
(支(灯)2-1より)	304	100	50/20	水道局倉庫ｺﾝｾﾝﾄ	200			
	305	100	50/20	水道局休憩室ｺﾝｾﾝﾄ	200			
	306	100	50/20	水道局休憩室ｺﾝｾﾝﾄ	1,000			
	311	100	50/20	西廊下コンセント	200			
	312	100	E50/20	温浴室コンセント	200			
	313	100	E50/20	温浴室コンセント	1,000			
	314	100	50/20	印刷室コンセント	200			
	315	100	50/20	印刷室コンセント	1,000			
	316	100	50/20	女子更衣室コンセント	200			
	317	100	50/20	男子更衣室コンセント	1,000			
	318	100	50/20	相談室コンセント	200			
	319	100	50/20	温浴室ﾄｲﾚﾋｰﾀｰ	1,000			
	320	100	50/20	予備				
	321	100	50/20	予備				
	401	200	E50/20	温浴室 温水器	1,000			
	402	200	50/20	印刷機ｺﾝｾﾝﾄ	1,000			
	403	200	50/20	印刷機ｺﾝｾﾝﾄ	1,000			
	404	200	50/20	印刷機ｺﾝｾﾝﾄ	1,000			
	405	200	50/20	印刷機ｺﾝｾﾝﾄ	1,000			
	409	200	E50/20	予備				
	410	200	50/20	予備				
	SP		50/	スペース				
	SP		50/	スペース				
	SP		50/	スペース				
7,650VA								

訂正	月	日	

訂正	月	日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地 TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月
ヒラ設備設計	2006年3月
作図	理事長

福山市建設局建築部　2006年3月

主務	課員	第1次長	営繕課長	建築部長

工事名称	区分
(仮称)福山市西部市民センター建設電気設備工事	電本01
図面名称: 分電盤リスト（２）	縮尺: N.S / 図面番号: 015

盤名称	電気方式							付属機器							
盤形状	主開閉器	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		リモコンリレー ZP20A	リレー制御T/U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
幹線番号	結線番号												
	合計容量												
(2階ﾙｰﾙ)													
図(灯)2-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	180							
		EX2	100	50/20	誘導灯	111							
		EX3	100	50/20	予備								
1φ－3W		D01	100	50/20	非常照明	－							
L23	MCCB 3P 400/300	D02	100	50/20	非常照明	－							
EM-CET200		101	100	E50/20	トイレ照明	632		○x8	○x8	○			RH01~08
		102	100	50/20	トイレ換気扇	257		○x3					RH24~26
		103	100	50/20	換気扇、ロスナイ	586							
		104	100	50/20	予備								
		105	100	50/20	R-h壁ダウンライト	350		○					RH27
		106	100	50/20	予備			○					RH28
		107	100	50/20	屋上排仕 散水制御盤	200							
		SP		50/	スペース								
		201	200	50/20	予備								
		202	200	50/20	楽屋、倉庫照明	602							
		203	200	50/20	扉下、ホワイエ照明	1,496		○x4					RH08~12
		204	200	50/20	階段、吹抜照明	1,248		○x2					RH13,14
		205	200	50/20	階段、空中歩廊照明	1,248		○x2					RH15,16
		206	200	50/20	階段スポットライト	2,170		○					RH17
		207	200	E50/20	ホール水盤灯照明	675		○x2					RH18,19
		208	200	E50/20	ホール水盤灯照明	1,500		○x2					RH20,21
		209	200	50/20	ホール水盤灯照明	1,500		○x2					RH22,23
		210	200	50/20	ホール天井裏照明	1,500							
		211	200	50/20	予備								
		212	200	50/20	予備								
		301	100	50/20	楽屋1コンセント	200							
		302	100	50/20	楽屋2コンセント	300							
		303	100	50/20	扉下コンセント	200							
		304	100	E50/20	男子ﾄｲﾚコンセント	650							
		305	100	E50/20	湯沸室コンセント	1,500							
		306	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		307	100	E50/20	女子ﾄｲﾚコンセント	1,000							
		308	100	E50/20	自動販売機コンセント	1,000							
		309	100	E50/20	自動販売機コンセント	1,000							
		310	100	E50/20	自動販売機コンセント	1,000							
		311	100	50/20	ホワイエコンセント	600							
		312	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,374							
		313	100	50/20	舞台西側コンセント	400							
		314	100	50/20	舞台東側コンセント	500							
		315	100	50/20	舞台袖西コンセント	1,000							
		316	100	50/20	舞台袖東コンセント	1,000							
		317	100	50/20	R-h西側コンセント	400							
		318	100	50/20	R-h東側コンセント	300							
		319	100	50/20	倉庫、機械室コンセント	500							
		320	100	50/20	音響調整室コンセント	300							
		321	100	50/20	3階 映像架	1,600							
		322	100	50/20	3階 音響架	1,600							
		323	100	50/20	3階 音響架	1,600							
		324	100	50/20	3階 音響架	1,600							
		325	100	50/20	音響調整室コンセント	300							
		326	100	50/20	端子盤コンセント	50							
		327	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚコンセント	1,100							
		328	100	E50/20	楽屋2 温水器	505							
		329	100	E50/20	楽屋1 温水器	505							
		330	100	E50/20	湯沸室 温水器	1,500							
		331	100	50/20	禁煙表示時計	100							
		332	100	50/20	予備								

盤名称	電気方式							付属機器							
盤形状	主開閉器	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		リモコンリレー ZP20A	リレー制御T/U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
幹線番号	結線番号												
	合計容量												
		401	200	50/20	空調室内機(ﾎﾟｯｸ)	2,220							
		402	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		403	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		404	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		405	200	E50/20	空調室内機(楽屋)	250							
		406	200	E50/20	予備								
		407	200	E50/20	湯沸室 ﾗｲﾆｰﾋｰﾀｰ	2,000							
		408	200	50/20	計装盤	100							
						65,318VA							

盤名称	電気方式							付属機器							
盤形状	主開閉器	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		リモコンリレー ZP20A	リレー制御T/U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
幹線番号	結線番号												
	合計容量												
(3階支所)													
支(灯)3-1	屋内自立型												
		EX1	100	50/20	誘導灯	130							
		EX2	100	50/20	予備								
1φ－3W		L34-1	200/100	3P50/30	支(灯)3－4	3,200							
L34	MCCB 3P 225/200												
EM-CET100		D01	100	50/20	非常照明	－							
		501	100	50/20	予備	100							
		101	100	50/20	トイレ照明	158		○x3	○x3	○			RC01~03
		102	100	50/20	ライトコート照明	340		○					RC11
		103	100	50/20	トイレ換気扇	82		○					RC10
		104	100	50/20	換気扇、ロスナイ	471							
		105	100	50/20	換気扇、ロスナイ	742							
		106	100	50/20	照明センサー	100							
		201	200	50/20	扉下照明	520		○x2					RC04,05
		202	200	50/20	事務室照明	1,022		○x4					RC06~09
		203	200	50/20	洗濯室他照明	834							
		204	200	50/20	書庫、組合事務室照明	1,022							
		205	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		301	100	50/20	組合事務室コンセント	200							
		302	100	50/20	組合事務室コンセント	200							
		303	100	50/20	組合事務室コンセント	200							
		304	100	50/20	休憩室コンセント	200							
		305	100	E50/20	湯沸室コンセント	500							
		306	100	50/20	湯沸室コンセント	300							
		307	100	E50/20	湯沸室ＩＨヒーター	1,500							
		308	100	E50/20	事業所ﾄｲﾚコンセント	752							
		309	100	E50/20	給湯器用コンセント	630							
		310	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		311	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		312	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		313	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		314	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		315	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		316	100	E50/20	洗濯室コンセント	1,000							
		317	100	E50/20	脱衣室コンセント	100							
		318	100	50/20	扉下コンセント	300							
		319	100	50/20	予備								
		320	100	50/20	予備								
		321	100	50/20	予備								
		322	100	50/20	予備								
		323	100	50/20	予備								
		324	100	50/20	予備								
		401	200	50/20	空調室内機	880							
		402	200	E50/20	空調室内機	880							
		403	200	50/20	ﾄｲﾚﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ (将来用)	880							
		404	200	50/20	予備								
		405	200	E50/20	湯沸室 温水器	2,000							
		406	200	50/20	予備								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
		SP		50/	スペース								
						39,593VA							
1φ－3W		G301	100	50/20	ＬＡＮ端子盤	1,000							
L43	MCCB 3P 50/30	G302	100	50/20	トイレ呼出標示盤	100							
EM-CET14		G303	100	50/20	予備								
		G304	100	50/20	予備								
						2,200VA							

盤名称	電気方式							付属機器							
盤形状	主開閉器	回路番号	電圧 V	分岐 (AF/AT) MCB	負荷名称	負荷容量 (VA)		リモコンリレー ZP20A	リレー制御T/U (4L)	リモコントランス	タイマー	自動点滅器	備考
幹線番号	結線番号												
	合計容量												
(3階支所)													
支(灯)3-4	屋内壁掛型												
1φ－3W		301	100	50/20	事務室床コンセント	700							
11ｽﾍﾟｰｽ	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室床コンセント	700							
EM-CE5.5-4C		303	100	50/20	事務室床コンセント	200							
(支(灯)3-1より)		304	100	50/20	事務室床コンセント	200							
		305	100	50/20	事務室床コンセント	400							
	3,200VA	306	100	50/20	事務室床コンセント	400							

訂正	月 日		訂正	月 日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地 TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月
ヒラ設備設計	2006年3月
作図	理事長

福山市建設局建築部 2006年3月

主 務	課 員	第1次長	営繕課長	建築部長

工事名称	区 分
（仮称）福山市西部市民センター建設電気設備工事	電本01
図面名称	縮 尺
分電盤リスト（３）	N.S
	図面番号 016

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレーZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
(3階公民館)								
支(灯)3-2	屋内自立型							
		EX1	100	50/20	誘導灯	50		
		EX2	100	50/20	予備			
1φ−3W		L12−1	200/100	3P50/30	支(灯)3−3	3,400		
L12	MCCB 3P 400/300							
EM-CET200		DO1	100	50/20	非常照明	−		
		SP		50/	スペース			
		101	100	50/20	トイレ照明	568	○×8 ○×3 ○	RP01~08
		102	100	50/20	トイレ換気扇	150	○	RP11
		103	100	50/20	ロスナイ(北)	713		
		104	100	50/20	ロスナイ	860		
		105	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		201	200	50/20	扉下,EVｶﾞﾗｽ照明	676	○×2	RP09~10
		202	200	50/20	事務室,和室照明	1,928		
		203	200	50/20	実習室照明	657		
		204	200	50/20	会議室照明	2,688		
		205	200	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		301	100	E50/20	男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,040		
		302	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,474		
		303	100	E50/20	女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,000		
		304	100	50/20	扉下ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		305	100	50/20	308会議室ﾀｲﾏｰ	1,000		
		306	100	50/20	309会議室ﾀｲﾏｰ	1,000		
		307	100	50/20	湯沸室ｺﾝｾﾝﾄ	500		
		308	100	E50/20	予備			
		309	100	50/20	端子盤ｺﾝｾﾝﾄ	50		
		310	100	50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		311	100	50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		312	100	50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		313	100	50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	400		
		314	100	50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	400		
		315	100	E50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	1,100		
		316	100	50/20	実習室ｺﾝｾﾝﾄ	1,100		
		317	100	50/20	会議室,倉庫ｺﾝｾﾝﾄ	500		
		318	100	50/20	会議室ｺﾝｾﾝﾄ	400		
		319	100	50/20	多目的ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	500		
		SP		50/	スペース			
		401	200	50/20	空調室内機	720		
		402	200	50/20	空調室内機	1,080		
		403	200	E50/30	電磁オーブン	5,410		
		404	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(将来用)	880		
		405	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(将来用)	880		
		406	200	50/20	電気温水器	4,000		
		407	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000		
		408	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000		
		409	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000		
		410	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000		
		411	200	50/20	ＩＨ調理器	2,000		
		412	200	50/20	湯沸室 温水器	1,500		
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
		SP		50/	スペース			
	57,414VA							

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレーZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
(3階公民館)								
支(灯)3-3	屋内壁掛型							
1φ−3W		301	100	50/20	事務室コンセント	700		
L11	MCCB 3P 50/30	302	100	50/20	事務室コンセント	300		
EM-CE5.5-4C		303	100	50/20	和室コンセント	200		
(支(灯)3-2より)		304	100	50/20	和室コンセント	200		
		305	100	50/20	予備			
		306	100	50/20	予備			
					3,400VA			

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレーZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
(4階生涯学習)								
支(灯)4-1	屋内自立型							
		EX1	100	50/20	誘導灯	100		
		EX2	100	50/20	予備			
1φ−3W		DO1	100	50/20	非常照明	−		
L14	MCCB 3P 400/350	SP		50/	スペース			
EM-CET250		101	100	50/20	トイレ照明	568	○×8 ○×3 ○	RLL01~08
		102	100	50/20	和室照明	124		
		103	100	50/20	トイレ換気扇	150	○	RLL11
		104	100	50/20	換気扇,ロスナイ(南)	776		
		105	100	50/20	換気扇,ロスナイ(北)	1,048		
		106	100	E50/20	散水制御盤	516		
		107	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		201	200	50/20	EVｶﾞﾗｽ,扉下照明	988	○×2	RLL09,10
		202	200	50/20	児童室、創作室照明	2,210		
		203	200	50/20	会議室、学習支援照明	2,688		
		204	200	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 会議室照明	2,688		
		205	200	50/20	会議室、倉庫照明	1,418		
		206	200	50/20	屋外投光器	500	○	RLL12
		301	100	E50/20	男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	640		
		302	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,474		
		303	100	E50/20	女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,000		
		304	100	50/20	扉下ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		305	100	50/20	児童室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		306	100	50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		307	100	50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		308	100	50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		309	100	50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		310	100	50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		311	100	50/20	予備			
		312	100	E50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		313	100	50/20	創作室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		314	100	50/20	編集室ｺﾝｾﾝﾄ	500		
		315	100	50/20	編集室ｺﾝｾﾝﾄ	500		
		316	100	50/20	和室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		317	100	E50/20	湯沸室ｺﾝｾﾝﾄ	500		
		318	100	E50/20	予備			
		319	100	50/20	端子盤ｺﾝｾﾝﾄ	50		
		320	100	50/20	会議室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		321	100	50/20	学習支援室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		322	100	50/20	ｾﾐﾅｰﾙｰﾑｺﾝｾﾝﾄ	300		
		323	100	50/20	会議室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		324	100	50/20	会議室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		325	100	50/20	倉庫ｺﾝｾﾝﾄ	200		
		326	100	E50/20	ﾊﾟｽｺﾝｾﾝﾄ(北)	371		
		327	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,100		
		328	100	E50/20	湯沸室ｺﾝｾﾝﾄ	300		
		329	100	50/20	和室 電気炉ｺﾝｾﾝﾄ	1,000		
		330	100	50/20	予備			
		331	100	50/20	湯沸室ＩＨヒーター	1,500		
		332	100	50/20	予備			
		401	200	50/20	空調室内機	1,020		
		402	200	50/20	空調室内機	1,200		
		403	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(将来用)	880		
		404	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(将来用)	880		
		405	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000		
		406	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000		
		407	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000		
		408	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000		
		409	200	E50/20	創作室 ＩＨ調理器	2,000		
		410	200	E50/30	電気温水器	5,540		
		411	200	50/20	予備			
		412	200	E50/20	湯沸室 温水器	1,500		
	61,639VA							

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレーZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
1φ−3W		301	100	50/20	LAN端子盤	1,000		
EL12	MCCB 3P 50/30 2,000VA	302	100	50/20	予備			
EM-CET14								

訂正	月 日	

訂正	月 日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地 TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月
ヒラ設備設計	2006年3月
作図	理事長

福山市建設局建築部 2006年3月

主 務	課 員	第1次長	営繕課長	建築部長

工事名称	区 分
(仮称)福山市西部市民センター建設電気設備工事	電本01
図面名称	縮 尺 / 図面番号
分電盤リスト（４）	N.S / 017

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
(5階支所)								
支(灯)5-1	屋内自立型							
		EX1	100	50/20	誘導灯	50		
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−		
L35	MCCB 3P 225/125	SP		50/	スペース			
EM-CET60		101	100	50/20	換気扇、ロスナイ	1,094		
		102	100	50/20	予備			
		103	100	E50/20	屋上照明	60		
		104	100	50/20	高架水槽 電磁弁	60		
		201	200	50/20	廊下照明	364	○×2 ○ ○	R201,02
		202	200	50/20	北側会議室照明	1,417		
		203	200	50/20	南側会議室照明	2,688		
		204	200	50/20	予備			
		301	100	50/20	北側会議室コンセント	400		
		302	100	50/20	廊下コンセント	200		
		303	100	E50/20	湯沸室コンセント	500		
		304	100	50/20	湯沸室コンセント	1,000		
		305	100	50/20	会議室コンセント	300		
		306	100	50/20	会議室コンセント	200		
		307	100	50/20	会議室カットリレー	1,000		
		308	100	E50/20	屋上コンセント	100		
		309	100	50/20	大会議室ﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾀｰ	100		
		310	100	E50/20	湯沸室ＩＨヒーター	1,500		
		401	200	50/20	空調室内機	1,380		
		402	200	E50/20	湯沸室 温水器	1,500		
		403	200	50/20	PH 計装盤(CP-5-1)	100		
		403	200	50/20	予備			
	21,053VA							

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
(5階生涯学習)								
支(灯)5-2	屋内自立型							
		EX1	100	50/20	誘導灯	70		
1φ−3W		D01	100	50/20	非常照明	−		
L15	MCCB 3P 225/150	SP		50/	スペース			
EM-CET100		101	100	50/20	トイレ照明	568	○×8	RLL01~08
		102	100	50/20	トイレ換気扇	150	○	RLL11
		103	100	50/20	ロスナイ	1,101		
		104	100	50/20	予備			
		201	200	50/20	EVH-L 廊下照明	624	○×2	RLL09,10
		202	200	50/20	ｾﾄﾞﾓｰﾚ他照明	2,240		
		203	200	50/20	多目的室照明	2,688		
		204	200	50/20	予備			
		301	100	E50/20	男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	640		
		302	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,474		
		303	100	E50/20	女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,000		
		304	100	50/20	EVH-Lｺﾝｾﾝﾄ	100		
		305	100	50/20	ｾﾄﾞﾓｰﾚｺﾝｾﾝﾄ	200		
		306	100	50/20	ｾﾄﾞﾓｰﾚｺﾝｾﾝﾄ	200		
		307	100	50/20	音楽室コンセント	300		
		308	100	50/20	多目的室コンセント	300		
		309	100	50/20	多目的室コンセント	300		
		310	100	50/20	多目的室カットリレー	1,000		
		311	100	50/20	ｾﾄﾞﾓｰﾚ1カットリレー	1,000		
		312	100	50/20	端子盤コンセント	50		
		313	100	E50/20	多目的ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ	1,100		
		314	100	50/20	予備			
		315	100	50/20	多目的室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	1,500		
		316	100	50/20	予備			
		317	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		401	200	50/20	空調室内機	1,680		
		402	200	E50/20	男子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(将来用)	880		
		403	200	E50/20	女子ﾄｲﾚ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(将来用)	880		
		404	200	E50/20	予備			
		405	200	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
	31,915VA							

盤名称	電気方式	回路番号	電圧V	分岐(AF/AT)MCCB	負荷名称	負荷容量(VA)	付属機器	備考
盤形状	主開閉器						リモコンリレー ZP20A / リレー制御T/U(4L) / リモコントランス / タイマー / 自動点滅器	
幹線番号	結線番号							
	合計容量							
(洗車場)								
洗(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)							
		1φ−3W						
		L24	MCCB 3P 50/30					
		101	100	E50/20	照明	90		
		102	100	E50/20	予備			
		EM-CET14						
		301	100	E50/20	コンセント	100		コンセント1x1 実装
		302	100	E50/20	予備			
		2,900VA						
(立体駐車場)								
駐(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)							
		EX1	100	50/15	自火報 受信機	70		
		EX2	100	50/20	消火設備表示灯	70	○	24V
		1φ−3W						
		L23	MCCB 3P 50/30					
		101	100	E50/20	照明	200	Mg×1	COS付,ﾌｰﾘｰﾀｲﾏｰ
		EM-CET14						
		201	200	E50/20	水盤灯	900	Mg×1	COS付,ﾌｰﾘｰﾀｲﾏｰ
		301	100	E50/20	コンセント	500		
		302	100	E50/20	予備			
		2,900VA						
		1φ−3W						
		L29	MCCB 3P 50/30					
		101	100	50/20	照明	891		
		102	100	E50/20	照明	315		
		EM-CET14						
		301	100	50/20	コンセント	400		
		302	100	50/20	コンセント	1,000		
		303	100	50/20	予備			
		SP		50/	スペース			
		3,606VA						
(公用車駐車場)								
駐車(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)							
(図(灯)(動)1-1より)								
		1φ−2W						
		L06	MCCB 2P 50/30					
		101	100	E50/20	照明	400		
		102	100	E50/20	照明	250	○	○ COS付
		301	100	E50/20	コンセント	100		
		302	100	E50/20	予備			
		2,900VA						
(駐輪場)								
駐輪(灯)1	屋外壁掛型(SUS,WP)							
(図(灯)(動)1-1より)								
		L07 RH27						
		101	100	E50/20	照明	900		
		1φ−2W						
		L07	MCCB 2P 50/30					
		102	100	E50/20	予備			
		301	100	E50/20	コンセント	100		コンセント1x1 実装
		302	100	E50/20	予備			
		2,900VA						

訂正	月	日	

訂正	月	日	

協同組合
広島県東部設計センター
〒720-0832 福山市水呑町4828番地 TEL(084)956-5530

担当事務所	設計年月
ヒラ設備設計	2006年3月
作図	理事長

福山市建設局建築部 2006年3月

主務	課員	第1次長	営繕課長	建築部長

工事名称	区分
(仮称)福山市西部市民センター建設電気設備工事	電本01
図面名称	縮尺
分電盤リスト（５）	N.S
	図面番号 018